

Karta Katalogowa

KONWERTER LAN/RS-232

AM-10

ver. 1.0



Kontroler AM-10 przeznaczony jest do zdalnej komunikacji ze sterownikiem Light Magic. Po podłączeniu AM-10 do sieci LAN/Wi-Fi, można zdalnie wywoływać programy zapisane w sterowniku Light Magic z dowolnego urządzenia, które posiada przeglądarkę internetową np.: tablet, smartfon, komputer. Z jednym sterownikiem AM-10 może komunikować się kilka mobilnych urządzeń, umożliwiając zmianę oświetlenia kilku osobom jednocześnie, co ma duże znaczenie w przypadku strefowego systemu oświetlenia. Urządzenie posiada zestaw metod GET, które pozwalają na jego integrację, poprzez sieć LAN, z systemami inteligentnych budynków (BMS, KNX itp.).

Parametry techniczne

Liczba portów Ethernet 10BaseT/100BaseTX	1
Dwukierunkowy port RS-232	TAK
Wbudowany serwer www	TAK
Zmiana ustawień poprzez stronę www	TAK
Zmiana programów przez: www, metody GET	TAK
Obsługa kilku mobilnych urządzeń jednocześnie	TAK
Regulacja intensywności i prędkości programów	TAK
Pamięć ustawień po zaniku zasilania	TAK
Łatwa integracja z systemami: BMS, KNX, FIBARO itp.	TAK
Wymowane złącza ułatwiające montaż	TAK
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilacza	TAK
Zasilanie	12-15V DC
Pobór mocy	5W
Dopuszczalna temperatura otoczenia	1°C-40°C
Wymiary (SxWxG) [mm]	52.5 x 101 x 65